

Funkfernbedienung

FB-9



Funkfernbedienung zur Steuerung der verschiedensten WIR-Funkgeräte.

Funksystem mit direktem Datenaustausch zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Alle Schaltbefehle eines WIR-Senders werden vom WIR-Empfänger quittiert. Besonders sicher in der Handhabung dank des ergonomisch geformten Gehäuses.

- Endgeräte an- und abmelden
- manuelle Schaltbefehle an angemeldete Endgeräte senden
- Gruppen einrichten (Gruppen 1 - 9), bis zu 5 Endgeräte in jeder Gruppe möglich
- Alle-Funktion: In der Gruppe „ALLE“ werden alle angemeldeten Endgeräte angesprochen
- Aufräumen-Funktion: Verbindungen von der FB-9 zu nicht mehr vorhandenen/erreichbaren Endgeräten werden gelöscht
- Alle Löschen/Reset: Zurücksetzen der FB-9 auf die Werkseinstellung

WIR-CONNECT



| ARTIKEL-NR. | TYP | ARTIKEL-BEZEICHNUNG |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1100-000030 | FB-9 | FUNKFERNBEDIENUNG |
| TECHNISCHE DATEN | | |
| Versorgungsspannung | 3 Volt | |
| Batterietyp | Lithium CR2450 | |
| Sendefrequenz | 868,3 MHz | |
| Sendeleistung | max. 10 mW | |
| Reichweite im Gebäude | 15-20 m, abhängig von der Bausubstanz | |
| Reichweite Freifeld | max. 200 m | |
| Anzahl Gruppen: | Gruppe 1 bis 9, und Gruppe „ALLE“ | |
| Anzahl Geräte: | max. 45; 5 Geräte je Gruppe (1 - 9) | |
| zulässiger Temperaturbereich: | +4°C bis +40°C | |

